

Manual de Uso HTC-8 Termo-higrómetro

Algunas funciones básicas

- Iluminación de pantalla de fondo
- Pantalla de temperatura / humedad
- Pantalla de cambio de temperatura a OF
- La función de memoria de la humedad más alta / más baja temperatura
- Función de visualización de 12/24 horas reloj semana

Algunos métodos de operación

1) Empuje la tapa del compartimento de la batería y colóquela de acuerdo en la dirección que se indica.

2) función clave

MODO: alterna el modo de visualización del reloj y la alarma / establece la hora actual, la alarma, el sistema de 12 ó 24 horas, la fecha.

ADJ: ajusta el valor del proyecto.

LUZ: enciende la pantalla de fondo.

°C/°F: unidad de visualización de temperatura de conversión

MAX/MIN: muestra los datos más alto y más bajo.

3) Configuración del reloj: en el estado inicial, mantenga presionado (MODE) 2 segundos, la cantidad de minutos de la hora actual comenzará a parpadear, con (ADJ) puede ajustar la cantidad de minutos, con (MODE) puede pasar a la hora y configurar el reloj en "24/12 ", acepta con MODE y luego el programa lleva a configurar el año, mes y día: " Y ", " M ", día (D)".

4) Configuración del reloj de alarma: presione el botón (MODE) en el modo de reloj una vez, cambie la visualización del icono AL de la pantalla del modo de reloj de alarma, en este momento la tecla ADJ permite cambiar la función de reloj de alarma (dibujo de campana) / hora completa (dibujo de ondas) función abierta y apagada (símbolo de visualización de pantalla para apertura de

función); luego mantenga presionada la tecla (MODE) durante 2 segundos, configure la hora de la alarma, configure los minutos/ hora respectivamente.

5) (MAX/MIN) en la parte trasera del dispositivo, puede mostrar la temperatura y humedad máximas (MAX) y los valores mínimos (MIN) de la memoria. Presionando (MAX/MIN) durante más de 2 segundos, se puede borrar la memoria máxima y mínima.

6) En el estado de configuración, si ninguna operación es hecha en 2 minutos volverá automáticamente al modo de reloj y guardará la configuración.

Nota:

1) Después de usar la batería, devuélvala a la ubicación designada según la normativa de su país.

2) Podría haber un cambio técnico sin previo aviso.